

KENWOOD 建伍

倾听创未来

TH-F6A/F7A

144/220/430 MHz 调频多波段手持对讲机



- 在同一波段，均可同时接收 2 个频率
- FM/FM-W/FM-N/AM 加上 SSB/CW 接收
- 0.1-1300 MHz 接收频率范围(B 波段)
- 7.4V 1550 mAh 锂电池提供 5W 功率和更长的工作时间
- 1200/9600 bps 数传打包功能(外接 TNC)

娇小玲珑的：

建伍超小型多波段接收手持对讲机


紧贴您的手心，建伍新的 TH-F6A 轻巧小型得难以置信——58×87×30 毫米(宽×高×深)。包装在一个超小型紧凑的设计之内。是一台调频多波段(144/220/430 MHz)手持对讲机，有多信道接收能力。特点包括内置铁粉芯天线棒作为接收 AM 广播，LCD 与背光照明，锂离子电池，足够轻盈放入口袋中，TH-F6A 是让您自由地通讯的游玩良伴，Kenwood 就是显耀可靠的通信。它具有俊朗的外型，并能承受严厉野外考验，兼有雄伟卓越表现。

操作容易

简单操作是这台多波段手持对讲机一种基本设计，且建伍工程师保证，它可以无须费力且能单手操作。易读 LCD 液晶显示屏——可调整对比度和背光照明——显示频率和记忆信息，直观的菜单，电池电量状态。在单波段模式下，频率显示的字体大小加倍，令阅读倍加清晰。

多波段收发对讲机(主波段) + 宽频段的接收器(副波段)

TH-F6A 是一台多段收发对讲机(主 A 波段)，并且是一台宽频率 0.1 ~ 1300 MHz



内置铁粉芯天线

的接收器(副 B 波段)。FM/FM-W/FM-N/AM 和 SSB/CW 工作模式，接收器部分提供一个特别信息记忆信道 RX 模式(10 个信道)，内有固定铁粉芯天线¹为接收 AM 广播，并可作微调——调整步进递增值为(33/100/500/1000 Hz)²——作为提高 SSB 准确定调。再者，这台手持对讲机在同一波段可同时接收 2 个频率，其通用性实在是无可匹敌。

¹ 可转换连接外部天线

² 大约的步进递增数字

多功能滚动按键及 16 个按键

操作容易的多功能滚动按键与控制移动电话相似，用拇指可上、下、左、右移动。垂直移动操作控制频率，水平移动控制频段选择，此机带有 16 个按键且键间隔符合人体工程学设计，便于夜间使用。

坚固结实

体积轻巧，方便携带，TH-F6A 是您的旅行好伴侣。坚固外壳，满足 MIL-STD 810C/D/E 的振动、冲击、湿度和小雨等标准的严格测试。

434 个记忆信道，多种扫描功能

434 个记忆信道，包括 2 个呼叫信道和另外 20 个可编程的扫描信道。另外，对于各信道可冠以方便记忆的名字作显示信道名字(最多八位字母)。提供各种广范用途扫描功能包括兆赫，记忆，呼叫，音调，CTCSS，并且 DCS，加上各种各样的可视扫描特点。小组扫描模式包括 850 个小组，每个 50 个信道。并且可选择时间操作(TO)或载波操作(CO)繁忙、停止、恢复(SE)。

锂电池

选配件提供一个强力的 7.4V 1550 mAh 锂离子电池，提供高功率发射输出并可选择高/低/超低设置。LCD 清楚地作 4 级显示电池用量。内置充电电路，当 TH-F6A 接上 DC (13.8V) 外接电源时电池会同时被充电。

其它特点功能

- 兼容外部 1200/9600 bps TNC
- 可选择静噪设置
- 存储转移、键锁定
- 内置 CTCSS, DCS, 1750 Hz
- 于单一频段使用时可大字体显示频率
- 发射定时器及 APO 自动关机(off/30/60 分钟)
- 自动单工检测
- ATT(衰减器)on/off
- 内置 VOX
- MCP 软件(免费从 Kenwood 网站下载)

4009919912



标准技术规格

		TH-F6A/F7A		
一般规格				
频率范围				
主 A 波段工作范围(TX/RX)		137-174,216-235,410-470 MHz		
主 A 波段保证范围(TX 或 RX)		144-148,222-225*,438-480 MHz		
副 B 波段		RX: 0.1 至 1300 MHz		
调制方式:主 A 波段		F3E(FM), FID(FSK), F2D		
副 B 波段(接收)		F2D, F3E(FM), A1A(CW), A3A(AM), J3E(SSB)		
天线阻抗		50 Ω		
电源工作范围:电池组		DC 5.5V-7.5V(标准电压:DC 7.4V)		
外接电源		DC 12.0V-16.0V(标准电压:DC 13.8V)		
接收(单频段)		守候 100 mA, 电池省电开 30 mA		
同时接收(双频段)		守候 170 mA, 电池省电开 35 mA		
外型尺寸		宽×高×深 / 净重		
连 PB-42L 锂电池		58 × 87 × 30 mm/250g		
连 BT-13 电池盒		58 × 87 × 38 mm/280g		
工作温度范围		- 20℃ 至 + 60℃		
当使用 PB-42L 锂电池时		- 10℃ 至 + 50℃		
接收机				
电路形式		双重超外差式(除 W-FM 以外),单一变频(W-FM)		
中频		A 波段:	B 波段:	B 波段:
第一中频		59.85 MHz	FM/AM/SSB	W-FM
第二中频		450 KHz	57.60 MHz	10.8 MHz
灵敏度				
主 A 波段:144/430 MHz		少于 0.18 μV, (FM 12 dB SINAD)		
副 B 波段:AM(约值)		7.08 μV(0.3-0.52 MHz), 2.24 μV(0.52-1.8 MHz)		
		0.89 μV(1.8-50 MHz), 0.40 μV(118-250 MHz)		
		0.40 μV(380-500 MHz)		
副 B 波段:FM(约值)		0.40 μV(5-108 MHz), 0.28 μV(118-144 MHz)		
		0.22 μV(144-225 MHz), 0.89 μV(225-250 MHz)		
		0.40 μV(380-400 MHz), 0.22 μV(400-450 MHz)		
		0.40 μV(450-520 MHz), 7.08 μV(520-700 MHz)		
		1.26 μV(800-950 MHz), 0.40 μV(950-1300 MHz)		
副 B 波段:W-FM(约值)		3.16 μV(50-108 MHz), 2.82 μV(150-222 MHz)		
		3.98 μV(400-500 MHz)		
副 B 波段:SSB(约值)		0.45 μV(3-30 MHz), 0.40 μV(30-50 MHz)		
		0.22 μV(144-148 MHz), 0.22 μV(430-450 MHz)		
静噪灵敏度		少于 0.13 μV		
选择性		- 6 dB 大于 12 KHz, - 40 dB 少于 28 KHz		
音频功率输出		在 7.4V 时,大于 300 mW (在 8 Ω 时,失真约 10%)		
发射机				
高频输出功率(约值)		144/220 MHz	440 MHz	
锂电池:高 / 低 / 超低		5/0.5/0.05W	5/0.5/0.05W	
BT-13: 高 / 低 / 超低		0.5/0.3/0.05W	0.5/0.3/0.05W	
调制方式		电抗调制		
最大频率偏差		FM: ± 5 KHz, N-FM: V ± 2.5 KHz		
杂波辐射		大于 1W/ 少于 0.1-1W/ 少于 0.1W		
		少于 - 60 dB/50 dB/ - 40 dB		
频率稳定度		± 5 ppm(- 10 至 + 50℃), ± 8 ppm(- 20 至 + 60℃)		
调制失真		少于 3%(300 至 3 KHz)		
话筒阻抗		2 KΩ		

拨电话 鉴真伪 中大奖

建伍质量保证标识物——建伍公司为向用户保证产品质量,在 TH-F6A/F7A 机身铝框架上铸造凸出的建伍商标 KENWOOD 及加贴防伪标贴。用户在购买建伍对讲机时,应核对商标和留意防伪标贴是否完好及首次登记。完成购机手续后,应尽快刮开对讲机的防伪标贴登记确认真伪,同时参加“中大奖”



KENWOOD
输入数码即知产品真假
中大奖
发短信至
移动3315,联通9331
此防伪标签严禁用于
TK-2107/3107/2207
TK-3207/2118/3118

由此刮开号码
按8008109315查询
咨询电话:020-38910215

刮开前

KENWOOD
输入数码即知产品真假
中大奖
发短信至
移动3315,联通9331
此防伪标签严禁用于
TK-2107/3107/2207
TK-3207/2118/3118

29157 42190
78116 741102
按8008109315查询
咨询电话:020-38910215

刮开后

活动。如发现假冒产品,可即向当地质量监督局或工商局投诉,以保护自身权益,详情请向建伍各办事处咨询。

建伍公司声明

TK-208/308、TH-22AT/42AT、TK-388 M6、TK-278/378、TK-868 M6、TKR-720/820/828、TM-261A/461A等型号已经停止生产及销售